


# Busch-Wächter® 180 flex comfort - multilens F- antraciet Wireless (62764-81-WL)

(2CKA006200A0233)



4011395294499



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401312205
Fabrikantnummer	2CKA006200A0233
EAN code	4011395294499
Merk	Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	FlexTr., F@H/FlexTr-WL
Model	Bewegingssensor
Montagewijze	Overig
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Geschikt voor draadloos	Ja
Onderkruipbeveiliging	Nee
Max. reikwijdte frontaal (m)	8
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	13/180
Kleur	Antraciet
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar	Ja
Met oriëntatieverlichting	Nee
Filter_kleur	Antraciet
Filter_ipwaarde	IP21

Filter\_serie

Busch-Jaeger future linear antraciet\$Busch-J

Filter\_typen\_product

Bewegingsmelders \$Basismateriaal

# Technische details

Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Montagehoogte (m)	2.2
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
Vrije dierzone	Nee
Trappenhuiscontroller	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Bedrijfsmodusschakelaar	Ja
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7021
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Uitvoering oppervlakte	Glanzend

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/busch-jaeger-busch-wachterr-180-flex-comfort-multilens-f-z-81-wl>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Busch-Wächter® 180 flex comfort multilens SI-Balance Wireless Flex Busch-Wächter comfort multilens bewegingssensor Wireless, te combineren met Busch-flextronics inserts, met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk, SI-Balance. Te gebruiken met de Busch-free@home NextApp.

**Generereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA