


stopcontact met randaarde en kinderbeveiliging met **USB A+C 3,4A - Standaard Nova en Dialog levend wit (D 6515.02 SLUSB CA)**

(243951)



4010105243956



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401314902
Fabrikantnummer	243951
EAN code	4010105243956
Merk	PEHA
Productgroep	Overige elektronische elementen schakelmateriaal
Serie/Programma	
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	PEHA standaard alpin\$PEHA Dialog levend wit\$PEHA NOVA Ta
Filter_typen_product	Overig

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/peha-stopcontact-met-randaarde-en-kinderbeveiliging-m-standaard-nova-en-dialog-levend-wit-d-6511-02-si-usb-ca>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ontdek het veelzijdige USB stopcontact van Peha met handige verloopringen. Dit stopcontact is compatibel met verschillende series, waaronder Standaard, Nova en Dialog (levend wit). Met zijn uitstekende functies is dit wandcontactdoos met randaarde en USB-laadstation van 3,4A een absolute must-have.

Deze wandcontactdoos beschikt over zowel USB type A als type C (QC3.0) aansluitingen, waardoor u moeiteloos mobiele apparaten kunt voeden en opladen. Met 2 USB-poorten biedt dit stopcontact een handige oplossing voor al uw oplaadbehoeften. De aansluitklemmen volgens VDE 0620 en de centrale plaat voor combinaties maken de installatie eenvoudig en efficiënt.

Met betrekking tot de technische specificaties werkt het stopcontact op een nominale spanning van AC 220-250 V~ en een frequentie van 50/60 Hz. Het stopcontact zelf heeft een nominale stroomsterkte van 16 A, terwijl de totale uitgangsstroom voor de USB-poorten 3,4 A bedraagt. Voor degenen die alleen USB type A gebruiken, levert het een USB-uitgangsspanning van DC 5V met een maximale laadstroom van 3A (max. 15W). Voor USB type C (QC3.0) biedt het stopcontact twee opties: een USB-uitgangsspanning van DC 9V met een maximale laadstroom van 2A (max. 18W) en een USB-uitgangsspanning van DC 12V met een maximale laadstroom van 1,5A (max. 18W). Wanneer beide USB-poorten worden gebruikt, is de USB-uitgangsspanning DC 12V met een maximale laadstroom van 3,4A (max. 17W), en dit wordt ondersteund door laadstroombewaking.

Dit stopcontact maakt gebruik van insteekklemmen en is geschikt voor enkele draden van 1,5 tot 2,5 mm². Voor optimale installatie wordt het gebruik van diepe inbouwdozen aanbevolen.

Met het Peha USB stopcontact kunt u genieten van het gemak van het opladen van uw mobiele apparaten terwijl u uw ruimte georganiseerd en netjes houdt. Bestel het vandaag nog en ontdek de eindeloze mogelijkheden die dit stopcontact te bieden heeft.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA