


rookmelder 230V met 9V alkaline back-up - bedraad koppelbaar (Ei146e)

(Ei146e)



5099383010336



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 401315032 |
| Fabrikantnummer | Ei146e |
| EAN code | 5099383010336 |
| Merk | Ei Electronics |
| Productgroep | Brandmelder |
| Serie/Programma | |
| Werkingsprincipe | Optisch |
| Koppelbaar radiografisch optioneel | Ja |
| Stroomvoorzorging primair | Netvoeding |
| Met backup-batterij | Ja |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ei-electronics-rookmelder-230v-met-9v-alkaline-back-up-ei146e>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een 230V rookmelder met een goede prijs/kwaliteit verhouding: dat is de Ei146e. Deze rookmelder heeft de kwaliteit die je van een mooier, beter én slimmer jasje.

Ei146e: een betrouwbare rookmelder met modern design

Dankzij de bewezen optische rookkamer ben je verzekerd van tijdige melding bij brandgevaar; ook bij smeulbranden. Bovendien stofopbouw continu. Deze functie zorgt ervoor dat je ook bij stof in de behuizing kunt rekenen op een accurate meting. Hierdoor stofophoping verleden tijd. De rookmelder is zeer betrouwbaar. De rookmelders van Ei Electronics worden drie keer getest voor

De Ei146e beschikt over een optische sensor – waardoor er een snellere reactie is op smeulbranden. De rookmelder is 230V gev batterij. Deze 9V back-upbatterij moet eens in de zoveel jaar vervangen worden.

Eenvoudig monteren en koppelen

De Ei146e rookmelder is dankzij Easi-fit makkelijk te monteren. Standaard kan de melder bedraad gekoppeld worden. Liever dra Ei146e RF, welke standaard draadloos koppelbaar is. Draadloos koppelen kan ook met de los te verkrijgen Ei168RC RF-voet. De I bestaande Ei Electronics rookmelders.

Overige kenmerken:

- Vervanger voor de Ei146
- Nieuw en modern design
- Optische sensor
- 230V gevoede rookmelder met 9V alkaline back-up batterij
- Easi-fit basis voor snelle en eenvoudige installatie

Technische details

| | |
|---|----------|
| Standalone | Ja |
| Verbinding via kabel | Ja |
| Standaard via radiografische verbinding | Nee |
| Max. aantal koppelbaar | 30 |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Met spanningsindicatie | Ja |
| Batterij meegeleverd | Alkaline |
| Geluidssterkte (dB(A)) | 85 |
| Montagewijze | Opbouw |
| Geschikt voor kanaalmontage | Ja |
| Diameter (mm) | 148 |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9016 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Rookschakelaar | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Uitvoering test-/pauzeknop | Combinatie |
| Kabelinvoer | Onder- en zijkant |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Met Q-label | Nee |
| Aparte voet nodig | Nee |
| VdS geaccepteerd | Nee |
| Optische melding | Nee |
| Akoestische melding | Ja |
| Voedingsspanning bij AC 50Hz (V) | 230/230 |
| Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal contacten als maakcontact | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
| Hoogte/diepte (mm) | 50 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN