


LED buis TL Pro T8 G13

8W 850lm daglicht 6500K

60cm (50504108)

(50504108)



8720849296045



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316539
Fabrikantnummer	50504108
EAN code	8720849296045
Merk	Yphix
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	LED TL buis
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	600
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	G13
Diameter (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	7/8
Lichtstroom (lm)	850/850
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Stralingshoek (°)	150/150
Breedte (mm)	28
Hoogte (mm)	28
Niet dimbaar	Ja

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	75
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	56/56
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	113
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	T8
Min. aantal schakelcycli	50000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E

Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-buis-tl-pro-t8-g13-8w-850lm-daglicht-6500k-60>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een conventionele 60cm 6500K TL buis verbruikt normaliter 15W. Daarnaast beschikt het oude armatuur over een ballast die constant stroom verbruikt. Wanneer u de ballast uit de armatuur verwijderd, bespaart u nog eens 30% extra. De totale besparing kan oplopen tot wel 80%. Met de 60cm LED TL buis van Yphix geniet u van een hoge lichtopbrengst in combinatie met een laag energieverbruik. Een LED TL buis heeft in tegenstelling tot conventionele TL verlichting geen ontladingstijd meer. Hierdoor geeft de buis direct licht bij het inschakelen, wat een voordeel is. Dankzij de verwachte branduren van 25.000 heeft deze een lange levensduur dan conventionele TL verlichting van 10.000 branduren . Voldoende redenen dus om over te stappen op LED TL buizen.

Als u een traditioneel armatuur heeft met een starter, dan volgt u onderstaande stappen om de LED TL buis te installeren:

- Verwijder de oude starter uit het armatuur door de meegeleverde LED TL starter
- Plaats de nieuwe LED TL buis in de armatuur.

Om nog eens tot 30% extra te besparen, verwijderd u de ballast uit uw armatuur. Wanneer u een dubbel of viervoudig armatuur heeft, moet de ballast altijd verwijderd worden. Bij een hoogfrequent TL armatuur, dat u herkent aan het ontbreken van de starter, moet altijd de ballast worden verwijderd.

Eigenschappen:

- Daglicht wit licht (6500K)
- 850 Lumen (verv. 15W TLD 865)
- Levensduur >25.000 branduren
- CRI > 80
- Powerfactor >0,9
- Inclusief LED starter
- 5 Jaar garantie
- Stootvaste buis

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA