


(146219)



8714681462195



ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401321190
Fabrikantnummer	146219
EAN code	8714681462195
Merk	Bailey
Productgroep	Transformator laagvolt lichtstelsel
Serie/Programma	Light control

Technische details

Type transformator	Elektronische trafo
Veiligheidstrafo	Ja
Ingangsspanning (V)	220/240
Uitgangsspanning (V)	11.5/11.5
Lengte (mm)	73
Vermogen (W)	0/50
Aansluitwijze primaire zijde	Schroefaansluiting
Aansluitwijze secundaire zijde	Schroefaansluiting
Opbouw	Ja
Inbouw	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Grijs
Dimbaar	Ja

Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Met secundaire zekeringsautomaat	Nee
Aantal uitgangen (paren)	1
Breedte (mm)	36
Hoogte (mm)	25
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Niet dimbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-transformator-topo-little-muis-12v-halogeen-0-50w-146219>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met de Bailey tOpO transformatoren serie introduceert Bailey een aantal elektronische transformatoren die een grote behoefte in de markt op dit gebied afdekken. Topo is Italiaans voor muis en dat is een perfecte vergelijking; flexibel, klein in afmeting maar groot in prestatie. De Bailey tOpO trafo voelt zich prima thuis in kleine ruimtes zoals een verlaagd plafond. Deze dimbare trafo begint bij 0W wat ideaal is voor LED lampen omdat er geen minimale belasting vereist is. Naast 12V LED lampen is deze trafo tevens geschikt voor 12V halogeenlampen. Dimbaar met zowel fase afsnijding als fase aansnijding dimmers. Voor de conversie naar LED moet men als volgt rekenen: 105W (type Mighty) halogeen = 70W led, 70W halogeen (type Jerry) = 45W led, 50W halogeen (type Mini) = 30W led, 50W halogeen (type Little) = 20W led. Om het geheel nog aantrekkelijker en herkenbaarder te maken is de behuizing in het bekende Bailey groen.

Gegenereerd op datum: 10-10-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA