


bluetooth LED-Strip controller, RGBW, RGB, W/R/G/B (enkel), 4- kanaals (865001019)

(865001019)



4008224665919



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324401
Fabrikantnummer	865001019
EAN code	4008224665919
Merk	Kopp
Productgroep	Radiofrequent ontvanger schakel
Serie/Programma	Blue-control
Filter_serie	Kopp\$Kopp Blue-control
Filter_typen_product	Overig

Technische details

Geschikt voor dimmer	Ja
Geschikt voor pulsdrucker	Nee
Geschikt voor rolluikschakelaar	Nee
Geschikt voor jaloezieschakelaar	Nee
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar	Nee
Geschikt voor schakelaar	Ja
In behuizing	Ja
In buisvoetbehuizing	Nee
SMD-module/printplaat	Nee
Stroomvoorziening	12-24 V AC/DC
Druktoetsenmodus	Ja

Schakelmodus	Ja
Met radio-handzender	Nee
Met radiocodeerapparaat	Nee
Met radioknop	Nee
Aantal relais	1
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Radiofrequentie (MHz)	2400
Modulatie	UKW (FM)
Rollingcode-systeem	Nee
Codelengte (Bit)	128
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-bluetooth-led-strip-controller-rgbw-rgb-w-r-g-b-enl>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Blue-control Bluetooth LED-Strip Controller

- RGBW, RGB, W/R/G/B (enkel)
- 4-kanaals
- Ingang: schroefklemmen + contactdoos 12-24V
- Uitgang: schroefklemmen max. 15A (tot 6A per kanaal), max. 360W (tot 72W – 144W per kanaal)

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA