


Next led highbay 120W 90gr 4000K IP65 dimbaar (IL-HBN120K490)

(IL-HBN120K490)



8720195278009



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325283
Fabrikantnummer	IL-HBN120K490
EAN code	8720195278009
Merk	INTERLight
Productgroep	Halstraler
Serie/Programma	Next

Technische details

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Buitendiameter (mm)	290
Lengte (mm)	290
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart

Montagewijze	Pendel
Met bescherming	Nee
Reflector	Hoogglans
Reflectormateriaal	Aluminium
Lichtverdeling	Symmetrisch
Breedte (mm)	290
Hoogte/diepte (mm)	115
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK02
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	20000
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/45
Geschikt voor lampvermogen (W)	75/120
Max. systeemvermogen (W)	120
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-next-led-highbay-120w-90gr-4000k-ip65-dimba>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De nieuwe Next Highbays zijn buitengewoon efficiënt, met leds die een output van 165 lumen per Watt leveren. De armaturen zijn voorzien van een ronde lens die de leds afschermt, waardoor de verblinding op een relatief laag niveau blijft. Deze Highbays zijn verkrijgbaar in zowel 120 als 200 Watt, met een gradenbundel van 90°. De lens van het 120 Watt model is vervangbaar door een 120° lens.

De dimbaarheid van de highbays biedt flexibiliteit op verschillende manieren:

1. Via dipswitches op de driver (75/95/120 en 120/160/200 Watt).
2. Met behulp van een 0-10 Volt dimmer.
3. Door gebruik te maken van de sensor en de bijbehorende afstandsbediening, waarmee eenvoudig gedimd kan worden.

Zowel de sensor (IL-HBNMS) als de afstandsbediening (IL-HBNRC) zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De sensor kan moeiteloos in het midden van het armatuur worden geplaatst, en met de afstandsbediening kan de sensor gemakkelijk worden aangestuurd.

Bovendien is er voor beide highbays een aluminium kap beschikbaar die eenvoudig op het armatuur kan worden geplaatst. Voor de aansluiting van de highbay kan de Power IP68 kabelconnector (PWCIP68) worden gebruikt. Alle accessoires zijn te vinden onderaan deze pagina.

Gezien de vaak moeilijke bereikbaarheid van highbays op grote hoogte, biedt de Next Highbay een zorgeloze oplossing met een minimale onderhoudsbehoefte gedurende minimaal 5 jaar na installatie. Afhankelijk van het aantal branduren kan deze periode zelfs langer zijn.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA