


installatieautomaat 1- polig+nul 16A B-kar (Ex9PN-N 1PN B16)

(101606)



8592765016072



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326128
Fabrikantnummer	101606
EAN code	8592765016072
Merk	NOARK Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Ex9PN
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	0
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-30/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	74
Verliesvermogen (W)	3.1

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/noark-electric-installatieautomaat-1-polig-nul-16a-b-kar-e>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt gedetecteerd, zal de stroomkring onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere van de installatieautomaat met 230V.

Deze installatieautomaat heeft 5 jaar garantie.

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA