

LED transformator 24V 10.42A max. 250W (50089490)

(50089490)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327622
Fabrikantnummer	50089490
EAN code	8720849291651
Merk	Yphix
Productgroep	Transformator laagvolt lichtstelsel
Serie/Programma	24V
Type transformator	1-fase elektronische adaptertrafo
Uitgangsspanning (V)	24/24
Lengte (mm)	240
Vermogen (W)	0/250
Inbouw	Nee
Materiaal behuizing	Aluminium
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	41
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Technische details

Veiligheidstrafo	Nee
Ingangsspanning (V)	220/240
Aansluitwijze primaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Aansluitwijze secundaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Opbouw	Ja
Kleur	Aluminium
Aantal uitgangen (paren)	2
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-transformator-24v-10-42a-max-250w-50089490>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De IP67 (dompelwaterdichte) LED transformator 24V DC 10,42A Max. 250 Watt van het kwaliteitsmerk Yphix is de perfecte voeding voor 24V LED verlichting. Deze krachtige transformator heeft een handige functie van 2 uitgangen. Dit maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze een lichtopstelling (van bijvoorbeeld meerdere 24V ledstrips) vanuit het midden te voeden. Elke uitgang kan tot maximaal 80% van het totale vermogen van de transformator belast worden, waarbij de belasting van de twee uitgangen tezamen niet meer mogen bedragen dan het totale maximale vermogen van de transformator.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA