


LED transformator 24V 15A max. 360W (50089495)

(50089495)



8720849291668



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327623
Fabrikantnummer	50089495
EAN code	8720849291668
Merk	Yphix
Productgroep	Transformator laagvolt lichtstree
Serie/Programma	24V

Technische details

Type transformator	1-fase elektronische adaptertrafo
Veiligheidstrafo	Nee
Ingangsspanning (V)	220/240
Uitgangsspanning (V)	24/24
Lengte (mm)	258
Vermogen (W)	0/360
Aansluitwijze primaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Aansluitwijze secundaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Opbouw	Ja
Inbouw	Nee
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur	Aluminium
Dimbaar	Nee

Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Aantal uitgangen (paren)	2
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	41
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja

Beschermingsgraad (IP)	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-transformator-24v-15a-max-360w-50089495>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De IP67 (dompelwaterdichte) LED transformator 24V DC 10,42A Max. 250 Watt van het kwaliteitsmerk Yphix is de perfecte voeding voor 24V LED verlichting. Deze krachtige transformator heeft een handige functie van 2 uitgangen. Dit maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze een lichtopstelling (van bijvoorbeeld meerdere 24V ledstrips) vanuit het midden te voeden. Elke uitgang kan tot maximaal 80% van het totale vermogen van de transformator belast worden, waarbij de belasting van de twee uitgangen tezamen niet meer mogen bedragen dan het totale maximale vermogen van de transformator.

Gegenereerd op datum: 10-10-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA