


universele LED Zigbee dimmer set master + slave 0.3-200W (90.500.090)

(90.500.090)



8721111000100



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328740
Fabrikantnummer	90.500.090
EAN code	8721111000100
Merk	ION industries
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	IMD

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)

Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	5.024
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	220/240
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	220/240
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	23
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Slagvastheid	IK00
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm ²)	0.5/3
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	23

Nom. belasting vermogensweerstand (W)	0.3/200
Nom. belasting inductiestroom (VA)	0/0
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	0.3/200
Max. schakelvermogen LED (W)	200
Compatible met Apple HomeKit	Ja
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-universele-led-zigbee-dimmer-set-master-slave-090>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LED Zigbee Master-Slave Dimmer Set is een slimme druk- en draaidimmer set waarmee je meerdere dimmers eenvoudig aansluiten op één of meerdere LED-lampen. Hierdoor heb je volledige controle hebt over je verlichting vanuit meerdere locaties. Niet alleen fysiek, maar nu ook via jouw Smart Home app. Je kunt de dimmer zowel online via je Smart Home-app als fysiek (op meerdere locaties) met de draaiknop bedienen, waardoor je altijd de controle hebt.

Met een bereik vanaf 0,3 Watt tot 200 Watt is deze LED Zigbee Master-Slave Dimmer Set te gebruiken in bijna iedere ruimte in je huis. En voor de finishing touch kun je de LED Zigbee Master-Slave Dimmer Set stijlvol afwerken met afdekmaterialen van alle bekende merken, inclusief de prachtige V1-, J1- of E1- Series van ION INDUSTRIES.

De LED Zigbee Master-Slave Dimmer Set biedt uitgebreide mogelijkheden om je verlichting precies naar wens in te stellen. Via één van de Smart Home applicaties die compatibel zijn met het protocol Zigbee kun je eenvoudig de min/max helderheid digitaal aanpassen. Daarnaast kun je de boost-functie afstellen, waarmee je voorkomt dat je lampen bij het inschakelen te fel oplichten (popcorn-effect), wat zorgt voor een rustige lichtovergang.

Met deze app kun je nog meer instellingen aanpassen, zoals het schakelen van een groep lampen en het instellen van tijdschakelingen voor je verlichting. Een handige extra functie is de geheugenfunctie, die ervoor zorgt dat de dimmer altijd de laatst gebruikte lichtstand onthoudt.

Liever geen app gebruiken bij de instellingen? Dan kun je al deze instellingen ook handmatig instellen via de potmeters.

Let op: de LED Zigbee Master-Slave Dimmer Set werkt alleen in combinatie met een Zigbee Compatible gateway.

De LED Zigbee Dimmer maakt gebruik van fase-afsnijdingstechnologie, aangeduid met 'RC' op de dimmer, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare werking.

Let wel op: LED-drivers met een inductieve belasting (aangeduid met 'L') in combinatie met een LED-lamp, zijn niet compatibel en zelfs wettelijk verboden.

Geschikt voor lampen:

- LED lampen 230V (max. 200 Watt)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals LED lampen met trafo (max. 200 Watt) – Let op geen magnetische ballast

In de verpakking:

- De LED Zigbee Master-Slave Dimmer Set
- Handleiding
- Adapter set voor andere merken afdek materiaal

De LED Zigbee Master-Slave Dimmer Set is ook te koppelen in de Homey app!

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2025 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA