


**infrarood
bewegingsmelder
wachter 220 masterline
antraciet IP44 (6851/22-
135)**

(2CKA006800A3077)



4011395319079



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328774
Fabrikantnummer	2CKA006800A3077
EAN code	4011395319079
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Busch-Wachter

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	16
Max. reikwijdte frontaal (m)	16

Geschikt voor draadloos	Ja
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Antraciet
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7016
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	8/220
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	-30/30
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	-40/90
Max. schakelvermogen (W)	2300
Temperatuur (°C)	-25/55
Aantal schakelzones	1
Frequentie (Hz)	50/60
Gedwongen inschakeling	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja

Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	124.4
Diepte (mm)	157.75
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor wandmontage	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-infrarood-bewegingsmelder-wachter-2-ip44-6851-22-135>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Busch-Wächter® 220 MasterLINE incl. IR-handzender Elektronische bewegingsschakelaar voor de detectie van warmtebewegingen. Op afstand bedienbaar via IR-handzender 6841-101 (wordt meegeleverd).

- Op afstand instelbaar via IR-servicehandzender 6842-101.
- Met detectie- en bedrijfsmodusindicatie.
- Met bodem- en achterwaartse detectie.
- Met professionele lens voor de beste detectie.
- Detectiegevoeligheid via IR-servicehandzender instelbaar.
- Bewakingsdichtheid: 84 sectoren met 336 schakelsegmenten.
- Moeilijke ongewenste demontage.
- Alle functies microprocessorgestuurd.
- Continulicht (4 uur), lichtuitschakeling (4 uur) en aanwezigheidssimulatie via IR-handzender activeerbaar.
- Inlezen van de actuele helderheidswaarde als schakeldrempel via IR-handzender.
- Met automatische reikwijdtestabilisatie. Met automatische storingsonderdrukking.
- Met automatische verblindingsbeveiliging.
- Met lichtonafhankelijke teststand voor de bepaling van het detectiebereik.
- Individuele aanpassing van het detectiebereik door middel van bijgesloten, op maat te maken afdekfolie.
- Extra inschakelmogelijkheid via impulsdrukker met verbreekcontact (NC).
- Uitschakelvertraging: ca. 10 s tot 30 min of kortetijdimpuls 1 s instelbaar.
- Bij gebruik in combinatie met een relais/magneetschakelaar RC-overspanningsbegrenzer artikelnr. 6899 gebruiken.

Generereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA