


bewegingsmelder 1,10m

Gira One - systeem 55

antraciet (203828)

(203828)



4010337125600



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329094
Fabrikantnummer	203828
EAN code	4010337125600
Merk	Gira
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
Serie/Programma	System 55 Across programs

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Gedwongen uitschakeling	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	110
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	140
Max. reikwijdte frontaal (m)	170
Bediening op afstand	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja

Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Antraciet
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	DC
Aanspreekhelderheid (lx)	5/3000
Inbouwdiepte (mm)	24
Temperatuur (°C)	-15/45
Aantal schakelzones	1
Gedwongen inschakeling	Ja
Scanhoek (°)	170
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Steekklem
Breedte (mm)	55
Hoogte (mm)	25
Diepte (mm)	24
Inbouwbreedte (mm)	53.6

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-bewegingsmelder-1-10m-gira-one-systeem-55-antra>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kenmerken:

- Bewegingsmelder (met passieve infraroodsensor / PIR) voor Gira One.
- Voor het automatisch schakelen van Gira One actoren afhankelijk van beweging en lichtsterkte.
- De nalooptijd van de Gira One verbruikers wordt geconfigureerd via het desbetreffende actorkanaal in de Gira Project Assistant (GPA).
- Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de ruimtetemperatuur.
- Geïntegreerde lokale toets om Gira One verbruikers te sturen: schakelen, trappenhuis en scène.
- Inbedrijfstelling van de bewegingsmelder met de Gira Project Assistant (GPA) versie 5.2.
- Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Eigenschappen van de bewegingsmelder:

- Groot detectiebereik (tot 238 m2).
- Uitbreiding van het detectiebereik via aanvullende bewegingsmelders.
- Het is mogelijk het detectiebereik te beperken.
- Het is mogelijk de gevoeligheid van de sensor te configureren. Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik.
- Meting gemengd licht geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en leds.

Ruimtetemperatuur:

- Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave:

- Functieselectie van de status-led: altijd UIT, weergave van beweging.

Aanwijzingen:

- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
- De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
- Compatibel met KNX Data Secure.
- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA