


1L Gen3 - schakelaar ingang 1-voudig inbouw (S3SW-0A1X1EUL)

(S3SW-0A1X1EUL)



3800235261637



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 401334593 |
| Fabrikantnummer | S3SW-0A1X1EUL |
| EAN code | 3800235261637 |
| Merk | Shelly |
| Productgroep | Schakelactor bussysteem |
| Serie/Programma | |

Technische details

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Bussysteem KNX | Nee |
| Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
| Bussysteem radiofrequent | Nee |
| Bussysteem LON | Nee |
| Bussysteem Powerline | Nee |
| Andere bussystemen | Overig |
| Radiofrequent bidirectioneel | Ja |
| Montagewijze | Inbouw |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Manuele bediening | Ja |
| Met LED indicatie | Ja |
| Max. schakelvermogen (W) | 200 |
| C-Belasting | Ja |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Max. aantal schakeluitgangen | 2 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 16 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (V) | 110/240 |
| Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
| Busaansluiting incl. | Nee |
| Busmodule afneembaar | Nee |
| Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Uitgangsvermogen (W) | 200 |
| Max. schakelstroom (A) | 10 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-1l-gen3-schakelaar-ingang-1-voudig-inbouw-s3sw-l>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly 1L Gen3 is een compacte, slimme enkelkanaals schakelaar die speciaal is ontworpen voor lichtbediening zonder dat een nuldraad nodig is. Dankzij de meegeleverde Shelly Bypass 1L/2L kan het apparaat ook werken met lage belasting, waardoor het ideaal is voor retrofitinstallaties. De Shelly 1L Gen3 ondersteunt bediening via WiFi en Bluetooth, werkt zonder hub en is geschikt voor integratie met diverse smart home-platforms. Dankzij functies als schema's, scènes, scripting en KNXnet/IP-ondersteuning is deze schakelaar breed inzetbaar in woningen en lichte zakelijke omgevingen.

Belangrijkste kenmerken:

- Enkelkanaals slim relais, werkt zonder nuldraad
- Inclusief Shelly Bypass 1L/2L voor lage belasting en LED-verlichting
- WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) en Bluetooth 4.2
- Ondersteunt schema's, timers, scènes en lokale automatiseringen
- Compatibel met Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant en KNXnet/IP
- Functies voor scripting, HTTPS, MQTTS en webhooks
- Interne temperatuursensor en beveiliging tegen oververhitting
- Functie als WiFi-range extender en Bluetooth-gateway
- Compact ontwerp voor inbouw achter bestaande schakelaars
- Voeding: 220–240V AC, < 1,2 W verbruik
- Max. schakelvermogen: 200 W
- Afmetingen: 37 × 42 × 16 mm

Gegenereerd op datum: 19-09-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA