


2L Gen3 - schakelaar ingang 2-voudig inbouw (S3SW-0A2X4EUL)

(S3SW-0A2X4EUL)



3800235261644



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334594
Fabrikantnummer	S3SW-0A2X4EUL
EAN code	3800235261644
Merk	Shelly
Productgroep	Schakelactor bussysteem
Serie/Programma	

Technische details

Bussysteem KNX	Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Andere bussystemen	Overig
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Montagewijze	Inbouw
Breedte in module-eenheden	1
Manuele bediening	Ja
Met LED indicatie	Ja
Max. schakelvermogen (W)	200
C-Belasting	Ja
Max. aantal schakeluitgangen	2
Nom. (meet)stroom (A)	16
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	110/240
Meerdere fasen aan te sluiten	Nee
Busaansluiting incl.	Nee
Busmodule afneembaar	Nee
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitgangsvermogen (W)	200

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-2l-gen3-schakelaar-ingang-2-voudig-inbouw-s3sw-l>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly 2L Gen3 is een compacte, slimme tweekanaals schakelaar voor nauwkeurige lichtbediening zonder dat een nuldraad nodig is. Dankzij de meegeleverde Shelly Bypass 1L/2L kan het apparaat ook werken met lage belasting op het eerste kanaal, waardoor het ideaal is voor retrofitinstallaties. De Shelly 2L Gen3 ondersteunt bediening via WiFi en Bluetooth, werkt zonder hub en kan twee afzonderlijke lichtcircuits of apparaten onafhankelijk aansturen. Met functies als schema's, scènes, scripting en KNXnet/IP-ondersteuning is deze schakelaar geschikt voor zowel woningen als lichte commerciële toepassingen.

Belangrijkste kenmerken:

- Slim tweekanaals relais, werkt zonder nuldraad
- Inclusief Shelly Bypass 1L/2L voor lage belasting op kanaal 1
- Max. schakelvermogen: 200 W (O1) en 700 W (O2)
- WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) en Bluetooth 4.2
- Ondersteunt schema's, timers, scènes en lokale automatiseringen
- Compatibel met Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant en KNXnet/IP
- Functies voor scripting, HTTPS, MQTTS en webhooks
- Interne temperatuursensor en beveiliging tegen oververhitting
- Functie als WiFi-range extender en Bluetooth-gateway
- Compact ontwerp voor inbouw achter bestaande schakelaars
- Voeding: 220-240V AC, < 1,2 W verbruik
- Afmetingen: 37 × 42 × 16 mm

Gegenereerd op datum: 19-09-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA