

# transformator Touch 12V 150W IP44 (226A)

(226A)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401334972
Fabrikantnummer	226A
EAN code	8719979283933
Merk	Lightpro
Productgroep	Transformator laagvolt lichtstysteem
Serie/Programma	TUINVERLICHTING
Type transformator	Elektronische trafo
Uitgangsspanning (V)	12/12
Lengte (mm)	185
Vermogen (W)	150/150
Inbouw	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Nee
Overbelastingsbeveiliging	Nee
Overtemperatuurbeveiliging	Nee
Breedte (mm)	123
Hoogte (mm)	77
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

## Technische details

Veiligheidstrafo	Nee
Ingangsspanning (V)	230/230
Aansluitwijze primaire zijde	Aansluitsnoer met eurostekker
Aansluitwijze secundaire zijde	Systeemstekker
Opbouw	Ja
Kleur	Zwart
Met secundaire zekeringsautomaat	Nee
Aantal uitgangen (paren)	1
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/lightpro-transformator-touch-12v-150w-ip44-226a>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Sluit eenvoudig de 12 volt lampen van Lightpro aan op de transformator! Je kunt de transformator met één knop aan- en uitzetten maar je kunt ook kiezen voor de automatische stand (A): de verlichting zal dan automatisch aan- en uitgaan bij zonsopkomt en zonsondergang, dankzij de donker-licht sensor. Heb je liever zelf de controle? Met de timerfunctie stel je zelf de tijd in. Er zitten tien verschillende tijdsstanden op (variërend 1 t/m 10 uur), middels de touch knop bedienbaar.

- Zet 230 volt om in 12 volt
- Middels touch knop bedienbaar
- Automatische stand met donker-lichtsensor
- Inclusief timerfunctie (variërend 1 t/m 10 uur)
- Benodigde M-connector (401334982) wordt meegeleverd.

**Gegenereerd op datum: 23-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA