


kabelschoen ongeïsoleerd 10mm² M5 vertind – per 100 stuks (180700)

(180700)



4021103807002



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338213
Fabrikantnummer	180700
EAN code	4021103807002
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm²)	10
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	8
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-10mm-m5-vertind-per->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor professionele elektrische installaties. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele en veilige aansluiting te realiseren voor geleiders met een doorsnede van 10 mm² op een M5 bout of schroef.

De kabelschoen is vervaardigd uit kwalitatief elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. Voor een langdurige bescherming tegen oxidatie en corrosie is het oppervlak galvanisch vertind. De constructie voldoet aan de DIN 46234 normering, wat de betrouwbaarheid van de verbinding onderstreept bij industriële belastingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische kern van dit artikel:

- Geschikt voor nominale doorsnede 10 mm²
- Boutmaat M5
- Materiaal galvanisch vertind elektrolytisch koper
- Conform DIN 46234 normering
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde kabelschoen is uitermate geschikt voor gebruik in schakelkasten, machinebouw en andere elektrotechnische omgevingen waar een trekvast en duurzame verbinding van fijnaderige geleiders noodzakelijk is. Gebruik voor een correcte montage een passende krimptang om de kabelschoen op de gestripte ader te persen voor een optimaal elektrisch contact.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA