

Seria AMP-200-EUR

Mierniki cęgowe TRMS

Nowoczesny profesjonalny miernik cęgowy

Mierniki cęgowe TRMS 600 A AMP-210-EUR i AMP-220-EUR firmy Beha-Amprobe oferują pełny zestaw funkcji pomiarowych dla dzisiejszych nowoczesnych środowisk elektrycznych. Obydwa modele oferują pomiary wartości True-RMS oraz są wyposażone w filtr dolnoprzepustowy i sprawne procesory umożliwiające dokonywanie szybkich i bezbłędnych pomiarów. Funkcja Amp-Tip pozwala precyzyjnie mierzyć natężenie z dokładnością do dziesiątych części ampera, co umożliwia dokładne pomiary natężenia w przewodach o dużych i małych średnicach.

Właściwości serii AMP-200-EUR

- **True-RMS**
- **Filtr dolnoprzepustowy**
- **Funkcje Amp-Tip**
- **Bezstykowe wykrywanie napięcia (NCV)**
- **Dźwiękowe sygnały ciągłości obwodu i test diody**
- **Zatrzymanie wyświetlania danych, zero względne**
- **Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem**
- **Klasa bezpieczeństwa: CAT III 600 V**



AMP-210-EUR
Miernik cęgowy AC



AMP-220-EUR
Miernik cęgowy AC/DC

Szczegóły produktów z serii AMP-200-EUR

True-RMS zapewnia precyzyjne pomiary napięcia w środowiskach o wysokim poziomie szumów.

Filtr dolnoprzepustowy umożliwia pomiary natężenia i napięcia w napędach z przetwornicą częstotliwości.

Funkcja Amp-Tip umożliwia precyzyjne pomiary niskiego natężenia w przewodach o małej średnicy z dokładnością do 0,1 A, co ułatwia rozwiązywanie problemów w układach elektrycznych.

Bezstykowe wykrywanie napięcia (NCV)

Dźwiękowe sygnały ciągłości obwodu i test diody

Zatrzymanie wyświetlania danych, zero względne, tryb MAX/MIN/AVG

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem

Klasa bezpieczeństwa CAT III 600 V



Pomiary:

Napięcie
Do 600 V napięcia przemiennego/stałego

Prąd AC
Do 600 A

Prąd stały
Do 600 A
(tylko model AMP-220-EUR)

Częstotliwość
5,00 do 999,9 Hz

Rezystancja
Do 60,00 kΩ

Pojemność
Do 2500 μF



Seria AMP-200-EUR — zastosowania



Miernik cęgowy AC AMP-210-EUR

- **Precyzyjny pomiar natężenia, napięcia i częstotliwości** we wszystkich układach elektrycznych z uwzględnieniem zniekształconych, niesinusoidalnych sygnałów (funkcja True-RMS) i napędów z przetwornicą częstotliwości (filtr dolnoprzepustowy).
- **Pomiar pojemności** kondensatorów rozruchu i pracy silnika.



Miernik cęgowy AC/DC AMP-220-EUR

- **Funkcje rezystancji i ciągłości obwodu** umożliwiają sprawdzanie jakości połączeń elektrycznych oraz prawidłowości działania cewek silnika i transformatora.
- **Filtr dolnoprzepustowy** umożliwia pomiary natężenia i napięcia w napędach z przetwornicą częstotliwości (silniki, których prędkość jest regulowana poprzez częstotliwość). Bez tej funkcji miernik wyświetlałby błędne odczyty napięcia i natężenia.

AMP-200-EUR i AMP-300-EUR

Szczegółowa specyfikacja

Model	AMP-210-EUR	AMP-220-EUR	AMP-310-EUR	AMP-320-EUR	AMP-330-EUR
	Miernik cęgowy AC Elektryczne	Miernik cęgowy AC/DC Elektryczne	Miernik cęgowy AC HVAC	Miernik cęgowy AC/DC Konserwacja silników elektrycznych	Miernik cęgowy AC/DC 1000 A Konserwacja silników przemysłowych
Klasa bezpieczeństwa	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Rozwarcie szczęk	1,18 cala (30 mm)	1,37 cala (35 mm)	1,18 cala (30 mm)	1,37 cala (35 mm)	2 cale (51 mm)
Napięcie przemienne (True-RMS)	Zakres: 0 do 600,0 V Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (50-60 Hz)		Zakres: 0 do 600,0 V Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (50-60 Hz)		Zakres: 0 do 1000 V Dokładność: $\pm 0,8\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (50-60 Hz) $\pm 1,5\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (20-200 Hz) $\pm 10\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (200-400 Hz)
Napięcie stałe	Zakres: 0 do 600,0 V Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr		Zakres: 0 do 600,0 V Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr		Zakres: 0 do 1000 V Dokładność: $\pm 0,8\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr
Napięcie przemienne i stałe	–	Zakres: 0 do 600,0 V Dokładność: $\pm 1,2\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (DC, 50-60 Hz)	–	Zakres: 0 do 600,0 V Dokładność: $\pm 1,2\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (DC, 50-60 Hz)	Zakres: 0 do 1000 V Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (50-60 Hz) $\pm 1,8\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (DC, 40-200 Hz) $\pm 12\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (200-400 Hz)
Natężenie prądu przemienne (True-RMS)	Zakres: 0 do 600,0 A Dokładność: $\pm 1,8\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (50-100 Hz) $\pm 2,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (100-400 Hz)		Zakres: 0 do 600,0 A Dokładność: $\pm 1,8\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (50-100 Hz) $\pm 2,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (100-400 Hz)		Zakres: 0 do 1000 A Dokładność: $\pm 1,8\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (40-100 Hz) $\pm 2,2\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (100-400 Hz)
Prąd stały	–	Zakres: 0 do 600,0 A Dokładność: $\pm 2,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr	–	Zakres: 0 do 600,0 A Dokładność: $\pm 2,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr	Zakres: 0 do 1000 A Dokładność: $\pm 1,8\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr
Natężenie prądu przemienne i stałego	–	Zakres: 0 do 600,0 A Dokładność: $\pm 2,2\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (DC, 50-100 Hz) $\pm 2,7\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (100-400 Hz)	–	Zakres: 0 do 600,0 A Dokładność: $\pm 2,2\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (DC, 50-100 Hz) $\pm 2,7\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (100-400 Hz)	Zakres: 0 do 1000 A Dokładność: $\pm 2,2\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (DC, 40-100 Hz) $\pm 2,5\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (100-400 Hz)
Precyzyjny pomiar niskiego natężenia prądu przemienne	Zakres: 0 do 60,0 A Dokładność: $\pm 1,5\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (50-60 Hz)		Zakres: 0 do 60,0 A Dokładność: $\pm 1,5\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (50-60 Hz)		Zakres: 0 do 60,0 A Dokładność: $\pm 1,5\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (0,00-20,00 A, 40-100 Hz) $\pm 2,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (0,00-20,00 A, 100-400 Hz) $\pm 3,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (20,00-60,00 A, 40-100 Hz) $\pm 3,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (20,00-60,00 A, 100-400 Hz)
Precyzyjny pomiar niskiego natężenia prądu stałego	–	Zakres: 0 do 60,0 A Dokładność: $\pm 2,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr	–	Zakres: 0 do 60,0 A Dokładność: $\pm 2,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr	Zakres: 0 do 60,0 A Dokładność: $\pm 1,5\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (0,00-20,00 Hz) $\pm 3,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (20,00-60,00 Hz)
Precyzyjny pomiar niskiego natężenia prądu przemienne i stałego	–	Zakres: 0 do 60,0 A Dokładność: $\pm 2,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (DC, 50-60 Hz)	–	Zakres: 0 do 60,0 A Dokładność: $\pm 2,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (DC, 50-60 Hz)	Zakres: 0 do 60,0 A Dokładność: $\pm 2,0\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (0,00-20,00 A, DC, 40-100 Hz) $\pm 2,2\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (0,00-20,00 A, 100-400 Hz) $\pm 3,0\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (20,00-60,00 A, DC, 40-100 Hz) $\pm 3,0\%$ + 7 najmniej znaczących cyfr (20,00-60,00 A, 100-400 Hz)
Częstotliwość	Zakres: 5,00 do 999,9 Hz Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (zakres 600 V) Zakres: 50,0 do 400,0 Hz Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (zakres 600 A)		Zakres: 5,00 do 999,9 Hz Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (zakres 600 V) Zakres: 50,0 do 400,0 Hz Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (zakres 600 A)		Zakres: 5,00 do 999,9 Hz Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (zakres 1000 V) Zakres: 40,0 do 400,0 Hz Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr (zakres 1000 A)
Rezystancja	Zakres: od 0,0 do 60,0 k Ω Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr		Zakres: od 0,0 do 60,0 k Ω Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr		
Pojemność	Zakres: 0,0-2500 μ F Dokładność: $\pm 2,0\%$ + 4 najmniej znaczące cyfry		Zakres: 0,0-2500 μ F Dokładność: $\pm 2,0\%$ + 4 najmniej znaczące cyfry		
Dźwiękowy wskaźnik ciągłości	WŁ. $\leq 10 \Omega$ WYŁ. $> 250 \Omega$		WŁ. $\leq 10 \Omega$ WYŁ. $> 250 \Omega$		
Bezstykowe wykrywanie napięcia	10-1000 V AC, 50/60Hz		10-1000 V AC, 50/60Hz		
True-RMS	•	•	•	•	•
Filtr dolnoprzepustowy	•	•	•	•	•
Automatyczne ustawianie zakresów	•	•	•	•	•
Zero względne	•	•	•	•	•
MAX/MIN/AVG	•	•	•	•	•
Test diody	•	•	•	•	•
Zatrzymanie wyświetlania danych	•	•	•	•	•
Podświetlenie	•	•	•	•	•
Automatyczne wyłączenie	•	•	•	•	•
Seria AMP-300-EUR:					
Mikroampery prądu stałego	–	–	Zakres: 0,0 do 2000 μ A Dokładność: $\pm 1,0\%$ + 5 najmniej znaczących cyfr		
Temperatura* (termopara typu K) *Błąd nie obejmuje błędów termopary typu K	–	–	Zakres: -40,0 do 752°F, -40,0 do 400°C Dokładność: -40,0 do 14,0°F ($\pm 1,0\%$ + 3,0°F), $> 14,0$ do 99,9°F ($\pm 1,0\%$ + 1,5°F) 100 do 752°F ($\pm 1,0\%$ + 2°F), -40,0 do -10,0°C ($\pm 1,0\%$ + 1,5°C) $> -10,0$ do 99,9°C ($\pm 1,0\%$ + 0,8°C), 100 do 400°C ($\pm 1,0\%$ + 1°C)		
Wskaźnik 3 faz i obrotów silnika	–	–	Obroty R dla zasilania z sieci Obroty M dla silników		
Pomiar rozruchowy	–	–	•	•	•
Zatrzymanie wartości szczytowej	–	–	–	–	•
Latarka	–	–	–	–	•



Model	AMP-210-EUR	AMP-220-EUR	AMP-310-EUR	AMP-320-EUR	AMP-330-EUR
Wyświetlacz	3 i 5/6 cyfry (6000)	3 i 5/6 cyfry (6000)	3 i 5/6 cyfry (6000)	3 i 5/6 cyfry (6000)	3 i 5/6 cyfry (6000)
Biegunowość	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Częstotliwość odświeżania	Nominalna 5 na sekundę	Nominalna 5 na sekundę	Nominalna 5 na sekundę	Nominalna 5 na sekundę	Nominalna 5 na sekundę
Temperatura eksploatacji	32 do 104°F (0 do 40°C)	32 do 104°F (0 do 40°C)	32 do 104°F (0 do 40°C)	32 do 104°F (0 do 40°C)	14 do 122°F (-10 do 50°C)
Wilgotność względna	80% przy 30°C, 50% przy 40°C	80% przy 30°C, 50% przy 40°C	80% przy 30°C, 50% przy 40°C	80% przy 30°C, 50% przy 40°C	Bez kondensacji przy ≤10°C 90% przy 10-30°C 75% przy 30-40°C 45% przy 40-50°C
Wysokość eksploatacji (n.p.m.)	0-2000 m	0-2000 m	0-2000 m	0-2000 m	0-2000 m
Stopień zanieczyszczenia	2	2	2	2	2
Temperatura przechowywania	-4 do 140°F (-20°C do 60°C), < 80% wilgotności względnej	-4 do 140°F (-20°C do 60°C), < 80% wilgotności względnej	-4 do 140°F (-20°C do 60°C), < 80% wilgotności względnej	-4 do 140°F (-20°C do 60°C), < 80% wilgotności względnej	-4 do 140°F (-20°C do 60°C), < 80% wilgotności względnej
Współczynnik temperaturowy	Nominalnie 0,15 x (wskazana dokładność)/ °C @ (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)	Nominalnie 0,15 x (wskazana dokładność)/ °C @ (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)	Nominalnie 0,15 x (wskazana dokładność)/ °C @ (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)	Nominalnie 0,15 x (wskazana dokładność)/ °C @ (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)	Nominalnie 0,10 x (wskazana dokładność)/ °C @ (0°C do 18°C lub 28°C do 50°C)
Zasilanie	Dwie baterie AAA 1,5 V	Dwie baterie AAA 1,5 V	Dwie baterie AAA 1,5 V	Dwie baterie AAA 1,5 V	Dwie baterie AA 1,5 V
EMC	Zgodność z normą EN 61326-1:2006	Zgodność z normą EN 61326-1:2006	Zgodność z normą EN 61326-1:2006	Zgodność z normą EN 61326-1:2006	Zgodność z normą EN 61326-1:2006
Zgodność z normami bezpieczeństwa	UL/IEC/EN 61010-1 wyd. 3.0, IEC/EN 61010-2-033 wyd. 1.0, CAN/CSA C22.2 NO. 61010-1 wyd. 3.0, IEC/EN 61010-2-032 wyd. 3.0 i IEC/EN 61010-031 wyd. 1.1	UL/IEC/EN 61010-1 wyd. 3.0, IEC/EN 61010-2-033 wyd. 1.0, CAN/CSA C22.2 NO. 61010-1 wyd. 3.0, IEC/EN 61010-2-032 wyd. 3.0 i IEC/EN 61010-031 wyd. 1.1	UL/IEC/EN 61010-1 wyd. 3.0, IEC/EN 61010-2-033 wyd. 1.0, CAN/CSA C22.2 NO. 61010-1 wyd. 3.0, IEC/EN 61010-2-032 wyd. 3.0 i IEC/EN 61010-031 wyd. 1.1	UL/IEC/EN 61010-1 wyd. 3.0, IEC/EN 61010-2-033 wyd. 1.0, CAN/CSA C22.2 NO. 61010-1 wyd. 3.0, IEC/EN 61010-2-032 wyd. 3.0 i IEC/EN 61010-031 wyd. 1.1	UL/IEC/EN 61010-1 wyd. 3.0, IEC/EN 61010-2-033 wyd. 1.0, CAN/CSA C22.2 NO. 61010-1 wyd. 3.0, IEC/EN 61010-2-032 wyd. 3.0 i IEC/EN 61010-031 wyd. 1.1
Certyfikaty	UL (c/us) i CE	UL (c/us) i CE	UL (c/us) i CE	UL (c/us) i CE	UL (c/us) i CE
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	8,62 x 3,03 x 1,46 cala 219 x 77 x 37 mm	8,82 x 3,03 x 1,46 cala 224 x 77 x 37 mm	8,62 x 3,03 x 1,46 cala 219 x 77 x 37 mm	8,82 x 3,03 x 1,46 cala 224 x 77 x 37 mm	10,16 x 3,70 x 1,73 cala 258 x 94 x 44 mm
Masa:	208 g (0,46 lb)	254 g (0,56 lb)	208 g (0,46 lb)	254 g (0,56 lb)	420 g (0,93 lb)

Dołączone akcesoria:					
Instrukcja obsługi	•	•	•	•	•
Przewody pomiarowe	•	•	•	•	•
Walizka przenośna	•	•	•	•	•
Baterie	AAA (2 szt.)		AAA (2 szt.)		AA (2 szt.)
Zestaw zacisków szczękowych	–	–	•	•	•
Wtyk bananowy termopary typu K	–	–	•	•	•