



MASTER MHN-SE

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Zeer compacte enkelkneeps kwarts-metaalhalogeenlamp met GX-22-lampvoet

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX22 [GX22]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	1300 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	1650 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	2100 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	3000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	956 [CCT of 5600K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	215000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	227000 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	95 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	91 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	334
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	108 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	-
Kleurweergave-index (nom.)	84
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	400 V [400]
Power (Rated) (Nom)	2100.0 W

Lampstroom (EM) (nom.)	11.5 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	360 V
Spanning (max.)	225 V
Voltage (Min)	190 V
Spanning (nom.)	210 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	215 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	2310 kWh
UV	
Specifiek rendement stralingsvermogen	60 mW/klm
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	1015 °C
Kneemptemperatuur (max.)	450 °C

MASTER MHN-SE


Productgegevens	
Volledige productcode	872790092877800
Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
EAN/UPC - Product	8718291548461
Bestelcode	92877800
Local Code	MHNSE2000W956

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaaln. (12NC)	928196905130
Netto gewicht (per stuk)	0.152 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO

Product	D	O	C
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

Fotometrische gegevens

