

**Rollladenschalter UP programmierbar,
rot/grün LED**

PRODUKT DATENBLATT



Montageart	Unterputz
Farbe	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Aussperricherung	Nein
Max. Schaltleistung	750W
Gangreserve	0h
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz

**Rollladenschalter UP programmierbar,
rot/grün LED****Programmierbarer Rollladenschalter**

Einsatz für Unterputzmontage, 230 V ~, 50 Hz, für max. 1 Motor 750 VA, Laufzeit: 2 Min., mit rot/grün LED für Funktionsanzeige
Funktion: Manuelle Bedienung bis 1 Sek. = Lamellenverstellung, manuelle Bedienung größer 1 Sek. = Selbstlauf für 2 Min. Programmierung einer Auf- und einer Ab-Zeit möglich (24 Stunden Rhythmus). Externe Eingänge für AUF und AB, 230 V ~, 50 Hz, mit der Funktion als Tasterfolger für Gruppensteuerung, Windwächter, Schlüsselschalter oder übergeordneter Jalousie uhr. Neutralleiter erforderlich. D 405 R O.A. ist nicht kompatibel mit D 404 R O.A.

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00234413	D 405 R O.A.	4010105234411

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA