

LED Tronic-Drehdimmer

PRODUKT DATENBLATT



Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Lastart	universal
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Oberfläche	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Seriendimmer	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Halogenfrei	Ja
Nennspannung	230-230V
Frequenz	50-50Hz
Anschlussart	Steckklemme

LED Tronic-Drehdimmer

LED TRONIC-Drehdimmer mit Leuchtmittelerkennung, Phasenanschnittdimmer für dimmbare LED Leuchtmittel, Glühlampen, Hochvolthalogenlampen und andere ohmsche Verbraucher mit Druck-Ausschalter
Mit Steckklemmen, 220–240 V~, 50 Hz, 6–150 VA, 6–50 W LED, 6–150 W H 432 HAN LED O.A.
Abdeckungen STANDARD: Seite 50
Abdeckungen BADORA: Seite 69
Abdeckungen DIALOG: Seite 78
Abdeckungen AURA: Seite 90
Abdeckungen NOVA: Seite 105
Verfügbar ab 1. Quartal 2018

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00271431	H 432 HAN LED O.A.	4010105271430

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA