

**EnOcean Easyclickpro Empfänger,
Baldachin, 1 Kanal**

PRODUKT DATENBLATT



Im Gehäuse	Ja
bidirektional	ja
Tast-Betrieb	Ja
Schalt-Betrieb	Ja
Mit Funktaster	Nein
Anzahl der Relais	1
2-Kanal	nein
Funk-Standard	EnOcean
Halogenfrei	Ja
potentialfreier Kontakt	nein
1-Kanal	ja
mit Tragplatte	nein
Positionserkennung	nein
Funkfrequenz	868MHz
Energiemessung	nein
Stromversorgung	230 V AC
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	sonstige
Farbe	weiß
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Zusatzinformation1	Schalten

EnOcean Easyclickpro Empfänger, Baldachin, 1 Kanal

Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so z. B. auf dem Handsender D 450 FU-HS 128 visualisiert werden. Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar: - Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion) - Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten) - Tastbedienung (Impuls) - Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit - Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung - automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit - Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit - 4 Lichtzenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene) - Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen - Bewegungsmelder und Lichtsensor - Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. - Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden. - Beim Anlernen von z. B. Fensterkontakte, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet.

Technische Daten:

Eigenverbrauch: < 0,5 W (bistabiles Relais)
 Sendefrequenz: 868,3 MHz
 Spannungsversorgung: 100-240 V~/50-60 Hz
 Neutralleiter: erforderlich
 Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
 Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C
 Anschlussdrähte: 1,5 mm² blau, schwarz, braun
 Gehäusehöhe: 28 mm
 Gehäuse: mit Schraubhakenloch
 Schutzzart: IP 20
 Approbationen: CE; KEMA/KEUR
 Lastarten 230 V~ (110 V~)
 Glühlampen 2500 W (1250 W)
 HV-Halogenlampen 1200 W (600 W)
 Motorlast 600 VA (300 VA)
 EVG-Last 3 Stück (3 Stück)

Die Anzahl ist abhängig von Typ und Hersteller. Das Datenblatt des Gerätes ist zu beachten!

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00364376	D 451 FU-B EBI	4010105364378

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
 Gartenstraße 49
 58511 Lüdenscheid
 Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
 Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA