

## Led-dimmer-basiselement met draaischakelaar



| Specificatie                                                                                 | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  20 – 200 W | 0300 00  | 1/5 | 38,76              | 22 | 4010337300007 |

### Kenmerken

- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogenelampen en met faseaansnijding dimbare HV-ledlampen.
- Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering.
- Met schroefklemmen.

### Technische gegevens

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Nominale spanning:                | AC 230 V, 50 Hz  |
| Aansluitvermogen bij 25 °C        |                  |
| - HV-ledlampen (faseaansnijding): | typ. 3 tot 40 W  |
| - Gloeilampen:                    | 20 tot 200 W     |
| - HV-halogenen:                   | 20 tot 200 W     |
| Inbouwdiepte:                     | 32 mm            |
| Omgevingstemperatuur:             | -5 °C tot +45 °C |

### Aanwijzingen

- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.