

PRODUKTDATENBLATT

RF-PLUG-16A Type: Art. Nr.: 46089



Kurzbeschreibung

RF-Stecker 230V / 50Hz 16A in Kombination mit RF-Thermostat THERM-520R



Der RF-Stecker eignet sich besonders zum Ein- und Ausschalten von externen elektrischen Heizungen. Der RF-Stecker kann ganz einfach drahtlos mit unserem Funkthermostat THERM-520RF verbunden werden. Spannung: 230V AC / 50Hz, 16 (5) Ampere, 868.0-868.6MHz;

ETIM Merkmale

Geeignet für Dimmer	×
Geeignet für Pulsdrücker	×
Geeignet für Rollladenschalter	×
Geeignet für Jalousieschalter	×
Geeignet für Jalousie- /Rollladenschalter	×
Geeignet für Schalter	✓
Im Gehäuse	×
Im Röhrensockelgehäuse	×
Als Modul/Platine	×
Stromversorgung	230 V AC
Tast-Betrieb	✓
Schalt-Betrieb	✓
Mit Funkhandsender	×
Mit Funkcodiergerät	×
Mit Funktaster	×
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	✓
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	sonstige
Farbe	weiß
Transparent	×
Geeignet für Schutzart (IP)	IP00
Schutzart (NEMA)	sonstige
Modulation	UKW (FM)
Rollingcode-System	×
Kompatibel mit Apple HomeKit	×
Kompatibel mit Google	
Assistant	*
Kompatibel mit Amazon Alexa	×

Leistungsaufnahme	0,5 Watt
Anzahl der Relais	1
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Funkfrequenz	868 Megahertz
Codelänge (Bit)	0
Anzahl der Befehle	0

Erstellt am: 09.10.2024

Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com



PRODUKTDATENBLATT

IFTTT-Unterstützung verfügbar

×

Erstellt am: 09.10.2024

Tel.: +43 6214 / 76 77 Mail: office@etherma.com Web: www.etherma.com Tel.: +49 2562 / 81 97 00 Mail: office.de@etherma.com Web: www.etherma.com