



CoreLine Inbouw

RC132Z SME-3 WH

CoreLine Inbouw, Accessory, Wit

De CoreLine Inbouw kan worden gebruikt om TL armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk. Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, je wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. Geïntegreerde draadloze communicatie is in CoreLine Inbouw verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact gateways, sensoren en software.

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Beter
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	1.500 mm
Totale breedte	93 mm
Totale hoogte	30 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	30 x 93 x 1500 mm
Materiaal	Staal

Accessoirekleur	Wit
Hoek	-
Nettogewicht (per stuk)	0,340 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	RC132Z SME-3 WH
Volledige productnaam	RC132Z SME-3 WH
Full EOC	871016336270099

Bestelcode	8710163362700
Materiaalnr. (12NC)	911401892280
Lokale code	8710163362700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163362700

Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8710163362779

