

PRODUKTDATENBLATT SMART+ ZIGBEE PLUG EU White

SMART+ plugs with Zigbee technology | Intelligente Steckdose mit Energieverbrauchskontrolle und ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart-Home-System



Anwendungsgebiete

Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen

Produktvorteile

- Kleines Design, kompatibel mit allen Arten von Steckdosen und stört nicht die benachbarten Steckdosen
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch

Produkteigenschaften


- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät
- Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0
- Zeitplanung
- $-\,$ Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A
- Energiezähler
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|
| Nennstrom | 10 A |
| Netzfrequenz | 50 Hz |

Maße & Gewicht



| Produktgewicht | 76,6 g |
|----------------|---------|
| Durchmesser | 48 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 82.4 mm |

Lebensdauer

| Anzahl der Schaltzyklen 10000 | |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|

Farben & Materialien

| Produktfarbe Weiß | |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| Umgebungstemperaturbereich | -10+35 °C |
|---|-----------|
| 5 5 5 5 F F F F F F F F F F F F F F F F | |

Einsatzmöglichkeiten

| Anschlussart | Stecker |
|-----------------------------------|---|
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue |

Zertifikate & Standards

| Schutzklasse | 1 |
|--------------|------|
| Schutzart | IP20 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung via App erfordert ein kompatibles Smart home System

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A)
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate Name des Dokuments | |
|-----|--|------------------|
| POF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SMART ZB PLUG EU |
| PDF | Konformitätserklärung | SMART ZB PLUG |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854295232 | Faltschachtel 1 | 57 mm x 79 mm x 88 mm | 121.00 g | 0.40 dm ³ |
| 4099854295249 | Versandschachtel 4 | 168 mm x 125 mm x 108 mm | 553.00 g | 2.27 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.