

FICHE PRODUIT

BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3h MT

BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT | Kit d'urgence Plug & Upgrade pour convertir les luminaires BULKHEAD COMBO en luminaires de secours



Zones d'application

- Convient pour BULKHEAD COMBO ROUND
- Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence

Avantages du produit

- Concept Plug & Upgrade pour étendre le luminaire On/Off à un luminaire de secours
- Maintenance facile grâce à la fonction d'auto-test manuel pour l'éclairage de secours
- Fonctionnement de la fonction d'éclairage de secours intégrée avec batterie LiFePO4 longue durée avec temps de décharge de 3 h
- Remplacement facile de la batterie possible
- Le kit d'urgence modulaire et évolutif réduit la complexité de la gestion des stocks

Caractéristiques du produit

- Mode opératoire : maintenu (M) ou non maintenu (NM)
- Technologie de batterie : LiFePO4


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	20 mA
Courant d'appel	4,2 A
Facteur de puissance λ	> 0,3
Classe de protection	II
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	1000 V
Gradateur	Non gradable

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	116,00 mm
Largeur	68,00 mm
Hauteur	23,00 mm
Poids du produit	145,00 g



BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W
3H MT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	0...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis

Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	25000
---------------------------------	-------

Alimentation

Vie ECG	40000 h
---------	---------

BATTERIE

Type de batterie	Others
------------------	--------

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Bouton de test
Puissance en mode de fonctionnement	1.5 W
Autonomie de la batterie en mode de fonctionnement d'urgence	3 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from March 2025
Fonction ajoutée	PLUG & UPGRADE


ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES






- Batterie incluse
- LED de contrôle avec support d'encastrement inclus

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Débrancher le secteur avant l'installation.
- Ne pas ouvrir le boîtier.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	BLKH CBO RD EM KIT

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Safety Insert G11218828
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Legal Insert G11185544
	Déclarations de conformité	BLKH CBO RD
	Déclarations de conformité UKCA	BLKH CBO RD

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854481055	Etui carton fermé 1	32 mm x 82 mm x 137 mm	167.00 g	0.36 dm ³
4099854481062	Carton de regroupement 50	432 mm x 287 mm x 184 mm	8864.00 g	22.81 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.