

FICHE PRODUIT SMART+ ZIGBEE COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ compact outdoor plug with Zigbee technology | Prise extérieure compacte avec prise intelligente et compteur d'énergie pour contrôler les appareils non intelligents avec la technologie ZigBee



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Pour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Convient pour une utilisation en extérieur avec IP44, la protection contre les éclaboussures d'eau
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Suit la consommation énergétique des appareils connectés ou suit la production d'énergie des petits systèmes solaires

Caractéristiques du produit


- Contrôle via un système domestique intelligent compatible (passerelle et application) ou un bouton marche/arrêt sur l'appareil
- Contrôle via commande vocale disponible : Google Home ou Amazon Alexa, selon le système de maison intelligente utilisé
- Type de protection : IP44
- Compteur d'énergie
- Planification
- Protocole réseau : ZigBee 3.0
- Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Tension nominale | 230 V |
|---------------------|-------|
| Intensité nominale | 16 A |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



| Poids du produit | 111,00 g |
|--|----------|
| Longueur | 57 mm |
| Largeur | 73 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 73 mm |
| Hauteur | 101,0 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 101.0 mm |

Durée de vie

| Nombre de cycles de commutation | 10000 |
|---------------------------------|-------|
|---------------------------------|-------|

COULEURS ET MATÉRIAUX

| Coule | ur du produit | Noir |
|-------|--|------|
| | to the first term of the first | |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| Plage de température ambiante -10+35 °C | |
|---|--|
|---|--|

CAPACITÉS

| Type de connexion | Prise de courant | |
|----------------------|---|--|
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue | |

CERTIFICATS ET NORMES

| Classe de protection | 1 |
|----------------------|------|
| Type de protection | IP44 |
| | |

Conseils de sécurité

- Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur après utilisation afin d'éviter qu'ils ne soient allumés par inadvertance.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Nom du document | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART ZB COMPACT OUTD PLUG EU | |
| PDF | Déclarations de conformité | SMART ZB COMPACT OUTD PLUG EU | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4099854293276 | Etui carton fermé 1 | 61 mm x 96 mm x 154 mm | 185.00 g | 0.90 dm ³ |
| 4099854293283 | Carton de regroupement 4 | 211 mm x 167 mm x 141 mm | 861.00 g | 4.97 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.