

PRODUCTINFORMATIEBLAD SMART+ WIFI MOTION SENSOR

SMART+ MOTION SENSOR | SMART+ WiFi sensor om bewegingen te detecteren



Toepassingsgebieden

- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Notificatie van gedetecteerde beweging
- Bewaakt de geschiedenis van bewegingsdetecties
- Eenvoudige bediening van compatibele SMART+ WiFi-producten op basis van gedetecteerde bewegingen

Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Draadloze slimme PIR-bewegingssensor voor bewegingsdetectie tot 5 meter
- Eenvoudige en flexibele installatie dankzij zelfklevende pad en draadloze werking
- Werkt op oplaadbare batterijen (6 maanden levensduur per oplaadbeurt, 5 detecties per dag)
- Controleer het batterijniveau met de LEDVANCE SMART+ WiFi APP
- Networkprotocol: WiFi




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	3,7 V
Netfrequentie	0 Hz
Bedrijfsmodus	Battery

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	52,00 g
Lengte	60,3 mm
Breedte	60,30 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	60.30 mm
Hoogte	20,50 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	20.50 mm

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+50 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Oplaadbare batterij geïntegreerd
- Inclusief oplaadkabel en installatiekit

Veiligheidsadvies

- Batterijwaarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.
- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Uitgebreide installatiegids	MOTION SENSOR
	Conformiteitsverklaringen	SMART WIFI MOTION SENSOR

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075731363	Vouwdoos 1	62 mm x 80 mm x 98 mm	91.00 g	0.49 dm ³
4058075731370	Verzenddoos 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	437.00 g	2.63 dm ³
4058075731387	Verzenddoos 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3828.00 g	24.91 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.