

# Aardingsstrip 16mm<sup>2</sup> 120A, 10 sets, gat 8.5 mm

## CATALOGUSNUMMER

**ECFE1630**



Deze aardingsstrip is op maat gesneden en heeft vooraf geponste verbindingsgaten, die de aanschaf en installatie vergemakkelijken.

## KENMERKEN

Omschrijving: Voor aarding en potentiaalvereffening tussen panelen, onderdelen en behuizingsframe.

Lengte: 300 mm.

Materiaal: Elektrolytisch vertind koperdraad van 0,15 mm.

Bedrijfstemperatuur: Tot 105°C.

Verpakkingseenheid: 10 stuks.

Montagevoorschriften: Gebruik de ECF aardverbinding om de aardingsstrip aan het frame te bevestigen.

## PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 13mm

Breedte: 381mm

Diepte: 8mm

Materiaal van de behuizing: Zacht staal

Productfamilie: Vrijstaand; Algemene IEC-accessoires

Materiaal: Koper

Voltooien: Ingeblikt

Dikte: 0.15mm

Dwarsdoorsnede: 16mm<sup>2</sup>

Diameter van het gat: 9mm

Huidige classificatie: 120A

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**