

# Licht 1200lm

## Beweging+stopcon., Bewegingsensor 120-230V 50/60Hz stopcon. F, Shuko

### CATALOGUSNUMMER

## EL1200MS



Een LED-lamp die speciaal is ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Een kortere montagetijd dankzij montage zonder gereedschap. Eenvoudige bedradingsdoorvoer op basis van een plug-and-play-systeem. 24V (DC)-model.

### KENMERKEN

Omschrijving: LED-behuizinglamp, speciaal ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Snelle montage zonder gereedschap dankzij een systeem met vergrendelingshaak dat is ontworpen voor het 25 mm-gatenpatroon in behuizingen van nVent HOFFMAN. Kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

### PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 76mm

Breedte: 364mm

Diepte: 48mm

Materiaal: Plastic

Voltooiën: Soepel

Kleur: Zwart

Type socket: SCHUKO; Type F

Type lamp: LED

Lichtsterkte: 1200lm

Kleurtemperatuur: 4000K

Lichte kleur: Neutraal wit

Macht: 12W

Nominale spanning: 230V

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Hertz: 50/60Hz

Verbindingstype: 3-polig; Invoeding; Via bedrading

Bedrijfstemperatuur: -20 to 55°C

Stroom aan: 120s

Gewicht: 0.7kg

Inclusief bewegingssensor: Ja

Inclusief aansluiting: Ja

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**