

FICHE PRODUIT SMART ZB PLUG

SMART+ Plug | Prise connectée pour contrôler des appareils non connectés avec la technologie Zigbee



Zones d'application

 Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard

Caractéristiques du produit

- Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil
- Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
- Protocole réseau : ZigBee 3.0
- Switching cycle: 100,000 times
- Planification
- Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise
- $\,$ High switching power up to 3,680 W / 16 A EU version and 3,012 W / 13 A UK version

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	82,00 g
Longueur	82 mm
Largeur	55 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	55 mm
Hauteur	55 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	55 mm

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075729261	Etui carton fermé 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	199.00 g	0.90 dm ³
4058075729278	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	917.00 g	4.97 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.