

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | Multiprise EU connectée WiFi avec 3 prises et ports USB



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Ports USB disponibles pour l'alimentation

Avantages du produit

- Multiprise connectée : pour connecter en toute simplicité des appareils électriques conventionnels via les prises ou les ports USB
- Niveau de sécurité élevé : protection contre les surcharges et contre les surtensions
- Compteur d'énergie : mesure la consommation d'énergie des appareils branchés sur la prise et suit la consommation d'énergie
- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (minimum Android 4.4 ou iOS 9.0) ou via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Control
- Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa
- Multiprise connectée incluant 3 prises standards et 4 ports USD (2 type A et 2 type C)
- Les prises de courant peuvent être contrôlées individuellement et les ports USB sont contrôlés en un seul groupe
- Compteur d'énergie
- Planification
- Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
------------------	-------

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	800,00 g
Longueur	350,0 mm
Largeur	65 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	65 mm
Hauteur	40 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	40 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique
Matériau de fermeture	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+35 °C
-------------------------------	--------------

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	I
----------------------	---

Conseils de sécurité

- Débrancher les appareils qui génèrent de la chaleur sur secteur, comme la multiprise SMART+, après utilisation pour éviter qu'il s'allument accidentellement.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Ne pas utiliser la multiprise SMART+ avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



Installation guide

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075594784	Etui carton fermé 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	899.00 g	3.09 dm ³
4058075594791	Carton de regroupement 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	3805.00 g	14.41 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.