

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI PLUG EU

SMART+ Plug | Prise connectée pour contrôler les appareils électriques conventionnels grâce à la technologie Wi-Fi, appairable avec la télécommande LEDVANCE Remote Controller



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
- Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compteur d'énergie
- Planification
- Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	97,00 g
Longueur	80 mm
Largeur	59 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	59 mm
Hauteur	49 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	49 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+35 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant
----------------------	---------------------------------

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	I
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi

Conseils de sécurité

- Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur après utilisation afin d'éviter qu'ils ne soient allumés par inadvertance.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (pour max.10 A)

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents and certificates



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075537248	Etui carton fermé 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	142.00 g	0.46 dm ³
4058075778245	Etui carton fermé 3	104 mm x 190 mm x 86 mm	463.00 g	1.70 dm ³
4058075537255	Carton de regroupement 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	642.00 g	2.63 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.