

Produktbezeichnung	LAVA-DIMM-LED
Artikelnummer	40467
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Dimmer für Beleuchtung LAVA-LED, passend für alle Größen

Mit dem Funk-Dimmer kann die Beleuchtung LAVA-LED gedimmt werden. Ansteuerbar entweder drahtgebunden über Taster oder über den Funkhandsender LAVA-FHS-LED. Der Dimmer kann für alle LAVA-LED Größen verwendet werden. Schutzart: IP 20 Abmessungen: 95 x 37 x 20 mm, Funkfrequenz: 868 mHz, maximale Ausgangsleistung: 192W, Ausgangsstrom: 1 x 8A

Technische Details

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	0
Bedienungsart	Funk	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
App-Steuerung über Bluetooth	Nein	Nennspannung	12 12 Volt
Dimmung Phasenanschnitt	Ja	Frequenz	0 0 Hertz
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Steuerspannung	12 12 Volt
Seriendimmer	Nein	Nennleistung ohmsche Last	96 192 Watt
Lastart	universal	Nennleistung induktive Last	96 192 Voltampere
Nebenstelleneingang	Ja	Nennleistung kapazitive Last	96 192 Voltampere
Lichtwertspeicher	Ja	Max. Schaltleistung LED	0 Watt
Verwendbar mit Taste	Ja	Aderquerschnitt	1,5 1,5 Quadratmillimeter
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja	Gerätebreite	37 Millimeter
Verwendbar mit Präsenzmelder	Ja	Gerätehöhe	100 Millimeter
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Ja	Gerätetiefe	21 Millimeter
Verwendbar mit Funktaste	Ja	Min. Tiefe der Gerätedose	0 Millimeter
Verwendbar mit IR-Taste	Nein		
Montageart	Aufputz		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	Nein		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Farbe	weiß		
Transparent	Nein		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		

Schlagfestigkeit	IK01
Anschlussart	Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein