

Produktbezeichnung	LAVA-F
Artikelnummer	39714
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Funkempfänger für LAVA 2.0, 16A, Teil des Plug&Play-Systems

Der Funk Empfänger LAVA-F kann im Plug & Play-Stecksystem an alle LAVA 2.0 (LAVA BATH 2.0) einfach montiert werden und mit einem ET-14A eingelernt werden.

Technische Details

Geeignet für Dimmer	Nein	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Pulsdrücker	Nein	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Geeignet für Rollladenschalter	Nein	Funkfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Jalousieschalter	Nein	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	Nein	Anzahl der Befehle	0
Geeignet für Schalter	Nein		
Im Gehäuse	Ja		
Im Röhrensockelgehäuse	Nein		
Als Modul/Platine	Nein		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	Nein		
Schalt-Betrieb	Ja		
Mit Funkhandsender	Nein		
Mit Funkcodiergerät	Nein		
Mit Funktaster	Nein		
Montageart	sonstige		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Thermoplast		
Halogenfrei	Ja		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	sonstige		
Farbe	weiß		
Transparent	Nein		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Modulation	UKW (FM)		
Rollingcode-System	Nein		

DATENBLATT.

Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein