

Type	LAVA-DIMM-LED
Artikelnummer	40467
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

LAVA-DIMM-LED Dimmer voor LAVA-LED verlichting

Met de draadloze dimmer kan de verlichting LAVA-LED worden gedimd. Kan bedraad worden via de drukknop of via de draadloze handzender LAVA-FHS-LED. De dimmer kan worden gebruikt voor alle LAVA-LED-formaten. Beschermingsgraad: IP 20 Afmetingen: 95 x 37 x 20 mm, radiofrequentie: 868 mHz, maximale uitgangslijn: 192 W, uitgangsstroom: 1 x 8A

Technische Details

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing	Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Bedieningswijze	Radiografisch	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
App besturing via Bluetooth	Nee	Nom. spanning	12 12 Volt
Dimbaar faseaansnijding	Ja	Frequentie	0 0 Hertz
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Stuurspanning	12 12 Volt
Seriedimmer	Nee	Nom. belasting vermogensweerstand	96 192 Watt
Type belasting	Universeel	Nom. belasting inductiestroom	96 192 Voltampère
Ingang voor nevenunit	Ja	Nom. belasting capaciteitsvermogen	96 192 Voltampère
Lichtwaardegeheugen	Ja	Max. schakelvermogen LED	0 Watt
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja	Aderdoorsnede	1,5 1,5 Vierkante millimeter
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja	Schakelmateriaalbreedte	37 Millimeter
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja	Schakelmateriaalhoogte	100 Millimeter
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja	Schakelmateriaaldiepte	21 Millimeter
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja	Min. diepte van de inbouwdoos	0 Millimeter
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee		
Montagewijze	Opbouw		
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef		
Materiaal	Kunststof		
Kwaliteitsklasse	Thermoplast		
Halogeenvrij	Nee		
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)		

Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK01
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee