


Type	ET-9300
Artikelnummer	40675
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Volautomatische regeling voor wegdek-/dak-/dakgootverwarming

De nieuwe ijs- en sneeuwmelder ET-9300 is een enkelkanaals-basisapparaat dat geschikt is voor alle toepassingen op het gebied van ijs- en sneeuwmelding. In combinatie met het uitbreidingsapparaat ET-9375 kan deze melder worden uitgebreid tot een multifunctionele installatie met max. 8 sensoren/verwarmingskanalen en met de internetmodule ET-9380 wordt tevens een internetaansluiting gerealiseerd, naar keuze via LAN of WLAN. De bediening en de instelling vinden plaats via een verlicht grafisch touchdisplay, waar ook de overige apparaten van een installatie kunnen worden geparametreerd. Het meertalige menu met drievoudige wachtwoordbeveiliging wordt automatisch aangepast aan de gekozen configuratie (los apparaat, gateway-installatie of meerkanalsysteem). Naast de basisfuncties van het ijsmeldkanaal beschikt de ET-9300 over zonebeheer, waarmee het eigen kanaal en de ijsmeldkanalen van de uitbreidingsapparaten via optionele functies in max. 4 zones centraal kunnen worden geregeld. Een uit

Technische Details

Uitvoering	Digitaal	Nom. spanning	230 230 Volt
Opnemertype	Afstandsvoeler	Nom. (meet)frequentie	50 50 Hertz
Tekstbegeleiding in het display	Ja	Aantal kanalen	1
24-uurs programma	Ja	Kortste temperatuurfase	0 Minuut
Weekprogramma	Ja	Aantal geheugenplaatsen	0
Vakantieprogramma	Ja	Aantal basisprogramma's af fabriek	1
Ingang voor tijdprogramma	Nee	Instelbereik comfort	0 0 Graden Celsius
Automatische omschakeling zomer/wintertijd	Nee	Instelbereik verlaging	0 0 Graden Celsius
Bedrijfsmodus-schakelaar	Ja	Instelbereik vorstbewaking	0 0 Graden Celsius
Voorkeuze schakeling	Nee	Autonomie	0 Uur
Contactuitvoering	Wisselcontact	Nom. schakelstroom bij 250V, potentiaalvrij	16 Ampère
Beschermingsgraad (IP)	IP21	Nom. schakelstroom bij 230V, niet-potentiaalvrij	0 Ampère
Klasse temperatuurregelaar	II	Breedte in module-eenheden	3
		Bouwdiepte	61 Millimeter
		Energieverbruik standby (solstandby)	3 Watt