

Anschlussgehäuse

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Anschlussgehäuse für die Montage von Bodenaufbauleuchten auf unbefestigte Untergründe.

Der Innendurchmesser des Anschlussgehäuses ist so bemessen, dass der Kabelübergang zwischen einem Erdkabel und der Leuchtenanschlussleitung mittels der BEGA Verteilerdose **70 730** vorgenommen werden kann.

Produktbeschreibung

Anschlussgehäuse und Adapterplatte aus Stahl Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Seitliche Leitungseinführung 70 x 30 mm

3 Gewindeeinsätze mit Befestigungsschrauben

M8 x 25 aus Edelstahl

Teilkreisdurchmesser 132 mm

3 Gewindeeinsätze mit Befestigungsschrauben

M6 x 25 aus Edelstahl

Teilkreisdurchmesser 70 mm

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 2,8 kg

Ergänzungsteile

70 730 Verteilerdose mit 7 Leitungseinführungen · Klemme 5 x 4

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

