

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Compact Outdoor Plug | Enchufe de exterior inteligente con tecnología WiFi para controlar dispositivos no inteligentes



Áreas de aplicación

- En los sitios en los que los dispositivos no inteligentes necesitan integrarse en sistemas Smart Home compatibles
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores

Beneficios del producto

- Integra el equipo eléctrico convencional en los sistemas Smart Home compatibles
- Permite el encendido y apagado de fuentes de luz convencionales y otros dispositivos eléctricos
- Conexión sencilla de los dispositivos eléctricos a través de un enchufe estándar
- Adecuada para uso exterior con IP44, con protección contra salpicaduras de agua

Características del producto

- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android™ 4.4, iOS 9.0 o superior)
- Controlable a través del control de voz disponible: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Alto poder de encendido: hasta 3,680 W / 16 A
- Protocolo de red: WiFi
- Tipo de protección: IP44
- Planificación

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".


Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

INFORMACION TECNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	230 V
Frecuencia de red	50 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Peso del producto	120,00 g
Diámetro	57 mm
Ancho	57 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	57 mm
Alto	98 mm
Altura (luminarias incluidas)	98 mm

Vida media

Número de ciclos de encendidos	100000
--------------------------------	--------

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Antracita
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-10...+35 °C
--------------------------------	--------------

PRESTACIONES

Compatible con tecnología smart home	Amazon Alexa / Google Assistant
--------------------------------------	---------------------------------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	I
Tipo de protección	IP44

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Equipamiento / Accesorios

- Para el control a traves de la App LEDVANCE SMART+ WiFi App, es necesario un smartphone o una tablet (Android 4.4, iOS9.0 o superior)

Advertencia de Seguridad

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- No utilizar el SMART+ Plug cerca de equipamientos médicos.
- Para ser conectado a un interruptor automático (max. 16A).

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075570979	Caja unitaria 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm³
4058075570986	Embalaje de envío 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	964.00 g	4.97 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.