

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ ZB NIGHTLIGHT PLUG EU

SMART+ NIGHTLIGHT Plug | Nachtlampje geïntegreerd in een stekker met een slim stopcontact voor besturing van niet-slimme apparaten met Zigbee technologie



Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- Nachtlamp als oriëntatie- of veiligheidsverlichting in kinderkamers, trappen of slaapkamers

Productvoordelen

- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Nachtlamp als oriëntatie- of veiligheidsverlichting in een donker gebied
- Eenvoudige aansluiting van elektrische apparaten via standaard stopcontact
- Schakelt het schakelen tussen conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten in

Productkenmerken

- Bediening via een compatibel smart home systeem, of de aan/uit knop op het apparaat
- Spraakbesturing beschikbaar: Google-assistent of Amazon Alexa, afhankelijk van het gebruikte smart home systeem
- Functionaliteit hangt af van het gebruikte type besturing
- Hoog schakelvermogen: maximaal 3.680W/16A
- Netwerkprotocol: ZigBee 3.0
- Nachtlamp met warmwit licht, niet dimbaar
- Planning




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	120,00 g
Lengte	60 mm
Breedte	60 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	60 mm
Hoogte	84 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	84 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+35 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

LIGHTIFY technologie	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
----------------------	---

CERTIFICATEN & NORMEN

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20

Technische uitrustig

- Bediening via app vereist een compatibel smart home systeem

Veiligheidsadvies

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ plug niet in combinatie met medische apparatuur.
- Aan te sluiten op een installatie-automaat (max. 16 A).

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075570955	Vouwdoos 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm ³
4058075570962	Verzenddoos 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	883.00 g	4.97 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.