



CoreLine Inbouw

RC132Z SME-4 WH

De CoreLine Inbouw kan worden gebruikt om TL armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk. Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, je wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. Geïntegreerde draadloze communicatie is in CoreLine Inbouw verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact gateways, sensoren en software.

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens

Algemene informatie	
Hoek	-
Waardeschaal	Beter
Accessoirekleur	Wit
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	1.500 mm
Totale breedte	93 mm
Totale hoogte	30 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	30 x 93 x 1500 mm
Materiaal	Staal
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse IEC	-

Productgegevens	
Full EOC	871016336271799
Productnaam voor bestelling	RC132Z SME-4 WH
Bestelcode	36271799
Lokale code	36271799
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnummer (12NC)	911401892380
Volledige productnaam	RC132Z SME-4 WH
EAN/UPC - Case	8710163362786

