

ECO-DIM.10

Z-Wave



- ✓ Z-Wave gecertificeerd
- ✓ 250W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Geschikt voor alle Z-Wave domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/ Amazon Alexa)
- ✓ Verbruiksmeter
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN, MAX en Speed afstelling
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, stoorsignalen & oververhitting
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (optioneel 3e/nuldraad aansluiten)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsdrukker



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.10 Z-wave
VERMOGEN	0-250W
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Pulsschakelaar & smarthome app
PROTOCOL	Z-Wave Plus
INBOUWMAAT IN MM	45,1 x 45,1 x 19,8mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Z-Wave
hub) | ✓ Homey
✓ FIBARO
✓ homee | ✓ Futurehome
✓ WINK
✓ Amazon Alexa |
|---|--------------------------------|--|