

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Verteiler mit 5 Anschlussbuchsen zum Anschluss von BEGA UniLink® Play Leuchten, Verlängerungsleitungen oder zusätzlichen Verteilern.

Der Fünffach-Verteiler ist für Anwendungen oberhalb der Bodenfläche bestimmt und darf nicht eingegraben werden.

Für den Anschluss des BEGA UniLink® Play Systems an das Stromnetz ist ein separat zu bestellendes Netzteil und ein entsprechender Netzstecker erforderlich – siehe Ergänzungsteile.

Produktbeschreibung

Gehäuse besteht aus Kunststoff

Farbe: schwarz

Gehäuse innen vergossen

1 Eingangssteckverbindung

5 Ausgangssteckverbindungen

Ein- und Ausgänge mit schraubbaren

Verschlussabdeckungen

48 V = DC

Schutzklasse III 

Schutzart IP 67

Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges

Untertauchen

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,35 kg

Ergänzungsteile

- 71 321** BEGA UniLink® Play Netzteil
Primär: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Sekundär: 48 V DC · 0-100 W

- 71 322** BEGA UniLink® Play
Verlängerungsleitung 5 m

- 71 323** BEGA UniLink® Play
Verlängerungsleitung 10 m

- 71 324** BEGA UniLink® Play
Verlängerungsleitung 20 m

- 71 327** BEGA UniLink® Play Smart Link

- 71 180** Steckertyp F / E: in Deutschland und Europa verbreitetes System

- 71 181** Steckertyp G: in Großbritannien („Commonwealth-Stecker“) verbreitetes System

- 71 182** Steckertyp J: in der Schweiz und Liechtenstein verbreitetes System

- 71 183** Steckertyp L: in Italien und Griechenland verbreitetes System

- 71 184** Steckertyp K: in Dänemark und Grönland verbreitetes System

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

