

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

SMART+ OUTDOOR TERMINAL | Outdoor-Terminal mit integriertem WLAN-Repeater und zwei smarten Steckdosen



### Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

### Produktvorteile

- Integrierter WLAN-Repeater erweitert die WLAN-Zone im Freien auf bis zu 45 Meter
- WiFi Repeater ermöglicht das Koppeln anderer drahtloser Geräte mit WLAN bis zu 15 Geräten
- Hoher Sicherheitsstandard: Überlastschutz, Überspannungsschutz
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten herkömmlicher Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte

### Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Sprachsteuerung verfügbar: Google Assistant und Amazon Alexa
- Zwei smarte Standardsteckdosen können individuell angesteuert werden
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Schutzart: IP44
- Zeitplanung



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom    | 16 A  |
| Netzfrequenz | 50 Hz |

### Maße & Gewicht



|                |           |
|----------------|-----------|
| Produktgewicht | 1770,00 g |
| Länge          | 164,00 mm |
| Breite         | 140,00 mm |
| Höhe           | 325,00 mm |

### Lebensdauer

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
|-------------------------|--------|

### Farben & Materialien

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Produktfarbe    | Anthrazit  |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+35 °C |
|----------------------------|--------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Anschlussart                      | Power cable/Plug                |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Amazon Alexa / Google Assistant |

### Zertifikate & Standards

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzklasse | I    |
| Schutzart    | IP44 |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Erdspeiß enthalten für einfache Befestigung im Gartenboden
- 3 Meter langes Stromkabel für flexible Installation
- Inklusive Kabelverbinder, falls das Netzkabel verlängert werden muss

### Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Outdoor Terminal, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+ Outdoor Terminal nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.

### DOWNLOADS

#### Dokumente und Zertifikate



User instruction

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854025570 | Faltschachtel<br>1                     | 212 mm x 347 mm x 147 mm            | 2130.00 g     | 10.81 dm <sup>3</sup> |
| 4099854025587 | Versandschachtel<br>4                  | 447 mm x 367 mm x 324 mm            | 9130.00 g     | 53.15 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.