

Productdatablad

Friends of Hue radiografische wandzender



Artikelnr.

FOH LC 995 202

Friends of Hue radiografische wandzender

4-kanaals
max. 4 lichtscènes
inclusief montageplaat, kleefolie en bevestigingsschroeven

- Slimme schakelaar voor draadloze afstandbediening van Philips Hue lampen
- Voor schakelen, dimmen en bedienen van lichtscènes
- Uitsluitend voor gebruik in woningen
- Montage op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073, schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas)
- Wandzender zonder netvoeding of batterij
- Zendenergie wordt uit mechanische energie bij de bediening gegenereerd (energy harvesting)
- Versleutelde overdracht met zenderspecifieke code
- Radiografische standaard Zigbee Green Power, compatibel met Friends of Hue en Apple HomeKit
- Uitbreiding van het bereik automatisch via Philips Hue lampen
- Eenvoudige inbedrijfname en configuratie via Philips Hue app en Hue Bridge vanaf V2

Technische gegevens

Radiofrequentie:	2,402 ... 2,480 GHz
Zendbereik	
in het vrije veld:	tot 175 m
in gebouwen:	ca. 20 m
Zendvermogen:	7 dBm / 5 mW
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +65 °C
Luchtvochtigheid:	0 ... 95 % (geen condensatie)



mat gelakt

Kleur:
gris foncé 31

Materiaal:
duroplast gelakt

P Individuele kleurendruk mogelijk