



**2608**

## **STYLE BASIC DEURINTERCOM, AUDIO-SYSTEEM**



Deurtelefoon met elektronische oproeptoon, haakcontact, instelbaar oproeptoonvolume, beveiliging tegen meeluisteren en privacyfunctie, met deuropeningsknop en een drukknop voor bellen naar de portierscentrale of vrije drukknop (C/N. O.). De tweede drukknop kan via een selectiejumper gebruikt worden voor aansturing van het relais art. 1256. Aansluitmogelijkheid voor een verdiepingsbeldrukker en een extra toongever. Uitgevoerd met een dipswitch met 8 posities voor het instellen van de gewenste gebruikerscode. Dit model kan niet uitgebreid worden met extradrukknoppen of LED's. Afmetingen 95x215x58 mm.



2608

## STYLE BASIC DEURINTERCOM, AUDIO-SYSTEEM

### ALGEMENE DATA

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hoogte (mm)                 | 215       |
| Breedte (mm)                | 95        |
| Diepte (mm)                 | 58        |
| Type behuizing              | Kunststof |
| Gewicht van het product (g) | 0.42      |
| Wandmontage                 | Ja        |
| Montage op bureausteun      | Ja        |

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|                  |          |
|------------------|----------|
| Voedingsspanning | 22÷28VDC |
|------------------|----------|

### HARDWAREFUNCTIES

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Klemmen                 | L L CFP CFP C1 P1 S- S+ |
| Totale drukknoppen (n°) | 2                       |

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                        |         |
|------------------------|---------|
| IP-Codering            | IP30    |
| Temperatuurbereik (°C) | -5 ÷ 40 |

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Maximaal stroomverbruik (mA)    | 200 |
| Minimale absorptie (mA)         | 0.7 |
| Paniekoproep                    | Ja  |
| Functie bellen portierscentrale | Ja  |
| Functie etagebel oproep         | Ja  |
| Functie controle relais         | Ja  |
| Functie privacygesprek          | Ja  |
| Privacyfunctie                  | Ja  |
| Functie deuropenknop            | Ja  |
| Volumeregeling luidspreker      | Ja  |



**2608**

## STYLE BASIC DEURINTERCOM, AUDIO-SYSTEEM

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Volumeregeling microfoon         | Ja |
| Volumeregeling beltoon           | Ja |
| Opnieuw kiezen                   | Ja |
| Audiosysteem                     | Ja |
| Simplebus 1 audiosysteem         | Ja |
| Building Kit audio-/videosysteem | Ja |
| Elektronische oproeptoon         | Ja |



2608

## STYLE BASIC DEURINTERCOM, AUDIO-SYSTEEM

### ACCESSOIRES



#### **2642W/28 28-ADERIGE BUREAUSTEUN VOOR STYLE-INTERCOM, WIT**

Witte bureausteun waarmee alle deurtelefoons van de serie Style kunnen worden omgebouwd tot tafelmodel. Inclusief 1,5 m witte kabel en aansluitdoos met klemmenblok en 28 aftakblokjes. Afmetingen 84x189x32 mm.



#### **2642W/16 16-ADERIGE BUREAUSTEUN VOOR STYLE-INTERCOM, WIT**

Kleur wit. Hiermee kunnen alle deurtelefoons uit de Style-serie omgebouwd worden tot bureau-model. Inclusief 1,5 m kabel en aansluitdoos met 16 aansluitklemmen. Afmetingen: 84x189x32 mm



#### **2600/5 ACCESSOIRE - ROOD FRONT VOOR STYLE-INTERCOM ELEGANCE**

Rood front voor style-deurintercom, elegance uitvoering



#### **2600/4 ACCESSOIRE - ORANJE FRONT VOOR STYLE-INTERCOM ELEGANCE**

Oranje front voor style-deurintercom, elegance uitvoering



#### **2600/3 ZWART FRONT VOOR STYLE ELEGANCE**

Zwart front voor style-deurintercom, elegance uitvoering



#### **2600/2 ACCESSOIRE - GROEN FRONT VOOR STYLE-INTERCOM ELEGANCE**

Groen front voor style-deurintercom, elegance uitvoering



2608

## STYLE BASIC DEURINTERCOM, AUDIO-SYSTEEM

### ACCESSOIRES



**2600/1**

**ACCESSOIRE - BLAUW FRONT VOOR STYLE-INTERCOM ELEGANCE**

Blauw front voor style-deurintercom, elegance uitvoering



**1627B**

**ACCESSOIRE - 1 EXTRA LED VOOR STYLE-INTERCOM, ZWART**

Blaue LED für Montage in die Unterschale vom Telefon. Braucht den Platz von 1 Element. Spannung 12-24V AC-DC.



**1627**

**ACCESSOIRE - 1 EXTRA LED VOOR STYLE-INTERCOM, WIT**

Blauwe LED voor inbouw in de behuizing van de deurtelefoon. Neemt de ruimte in van een drukknop. Werkt op 12-24V AC-DC



**1626**

**EXTRA KNOP VOOR STYLE-INTERCOM**

Drukknop voor inbouw in de behuizing van het de deurtelefoon. Neemt de ruimte in van een drukknop.