

# FICHE PRODUIT SMART+ ZB OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Outdoor Plug | Outdoor plug with smart socket to control non smart devices with Zigbee technology



## Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

## Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Le couvercle de la prise peut être fermé pour la protection contre les projections d'eau

## Caractéristiques du produit

- Contrôle via un système smart home compatible ou le bouton marche/arrêt sur le produit
- Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
- Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Protocole réseau : ZigBee 3.0Type de protection : IP44



- Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz

## **DIMENSIONS ET POIDS**



Poids du produit	610,00 g
Diamètre	100 mm
Longueur	146 mm
Largeur	100 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	100 mm
Hauteur	115 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	115 mm

# Durée de vie

# **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

# TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20+35 °C
9	

# CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue

# **CERTIFICATS ET NORMES**

Classe de protection	1
Type de protection	IP44

# **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible

#### Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

## TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats
PDF	Installation guide
PDF	Declarations Of Conformity CE

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075729308	Etui carton fermé 1	208 mm x 146 mm x 115 mm	730.00 g	3.49 dm <sup>3</sup>
4058075729315	Carton de regroupement 8	608 mm x 223 mm x 260 mm	6530.00 g	35.25 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.