Ściemniacz PWM, 8 - 24 V DC, maks. 100 W

340-00048

4 year warranty

Ściemniacz PWM służy do ściemniania taśm LED Niko z monochromatycznymi diodami LED, o maksymalnej mocy 100 W (porównywalne z 40 taśmami LED Niko). Intensywność światła jest ściemniana liniowo za pomocą przycisku NO. Krótkie naciśnięcie przycisku NO powoduje włączenie i wyłączenie, a przytrzymanie powoduje ściemnienie o wartość w dół lub w górę.



Dane techniczne

Ściemniacz PWM, 8 - 24 V DC, maks. 100 W.

- frequency: 295 Hz
- Napięcie wejściowe: 8 - 24 Vdc
- Niko_OutputVoltage: 8 - 24 V DC
- Niko_PrimaryWireConnection: podwójny zacisk strony pierwotnej: 1 x 2,5 mm^2 lub 2 x 1,5 mm^2 na zacisk śrubowy
- Niko_SecondaryWireConnection: podwójny zacisk strony wtórnej: 1 x 2,5 mm^2 lub 2 x 1,5 mm^2 na zacisk śrubowy
- Niko_Efficiency: 0,98
- Niko_MaximumHousingTemperature: 55 °C
- Stopień ochrony: IP20
- Niko_Protection: zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, przegrzaniem, przeciążeniem i zwarciem
- Klasa ochrony: Urządzenie klasy II: SELV (bardzo niskie napięcie bezpieczne), niezależne urządzenie
- Użycie: tylko do użytku wewnątrz
- Oznaczenia: CE
- Waga: 447 g

CE

Schemat elektryczny

