


stopcontact 2-voudig met randaarde en kinderbeveiliging - Badora levend wit (00318481)

(00318481)



4010105318487



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401016791
Fabrikantnummer	00318481
EAN code	4010105318487
Merk	PEHA
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	STANDARD
Artikelnummer oud	2700153838
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	PEHA Badora wit\$Stopcontacten!
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/peha-stopcontact-2-voudig-met-randaarde-en-kinderbeveiliging-wit-00318481>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het Badora schakelmateriaal van PEHA worden gekenmerkt door het samenspel van licht gebogen en grote hoogglansoppervlaken. Jarenlange ervaring, geloof in kwaliteit en het plezier in innoveren.

Gebruik ATTEMA inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele stopcontact.

Technische details

Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Zonder opdruk
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee

Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. foutstroom (mA)	0
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN